

**產品特性：**

- ▶ 影像壓縮格式：H.265 雙碼流
- ▶ 支援 8 路影像 5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影,網路,電源等燈號
- ▶ 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 1 組 USB3.0 或網路備份
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 15 個中文字
- ▶ 支援 3G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- ▶ 支援 4 路 IP 攝影機輸入
- ▶ 支援遠端智能影像推撥功能


**電器規格說明：**

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	LD-ADR5108HE
即時顯示速度	5MP@80fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@120 fps
錄影張數 ( fps ) NTSC	5MP Lite @80 fps / 4MP Lite @96 fps / 1080P(1920x1080) @120 fps / 720P/WD1(960x480)@240 fps 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 分割畫面 · 及畫面跳台 · 7 倍數位放大
錄影方式	手動 / 全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流: 768kb ~ 8Mbps / 子碼流: 128kb ~ 1024kb
回放搜尋方式	時間切片 / 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉 : x1 · x2 · x4 · x8 · x16 · x32
回放	主機端: 4 路 / 遠端: 4 路
OSD 顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	8CH 輸入 (4 種模式可混插) + 4CH 網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS (Spot)x 1 / VGA x1 (1920x1080) / HDMI x1(1920x1080)
聲音輸入 / 輸出	8CH ( RCA 接頭 ) / 1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域設定
警報輸入/輸出	8 組 in / 2 組 out
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 10T)
E-SATA	支援 1 組
網路功能	IE 瀏覽/中文 100CH CMS
電源	DC12V · 50Hz / 60Hz
重量	淨重 / 毛重 : 0.7kg / 0.85kg(不含硬碟)
尺寸	300(寬)mm x 55(高)mm x 270(深)mm